

INSTRUMENTI ZA DIJAGNOSTIFIKOVANJE, PREGLED I LOCIRNJE PODZEMNIH INSTALACIJA

A-Frame lokator greške na kablovima

A-Frame lokator greške na kablovima The RIDGID® je namenski izgrađen instrument koji lociranje kvarova uzemljenja u direktno zakopanoj izolovanoj žici čini jednostavnijim

RIDGID®

- Namenski alat za traženje kvarova
- Locira kvarove izolacije do 2 mega-oma
- Referentno očitavanje za određivanje lokacije kvara
- Izdržljiv, lagan okvir od aluminijuma s praškastim premazom
- Gumbi membrane otporne na vremenske uslove

Tehnički podaci

Odašiljač FT-103:

- Radne frekvencije: Direktno pronalaženje pogreške: 797 Hz - "dFF" prikazano Lociranje putanje: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz Direktno povezivanje: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz Induktivna stezaljka: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz Induktivno emitovanje: 33 kHz, 93 kHz
- Raspon opterećenja: 5 Ω do 2 M Ω .
- Izlazna snaga: Do 3 Watt-a (niske, srednje i visoke postavke).
- Izlazni napon: 5 Volta - 600 Volti.
- Izvor napajanja: 8x baterija sa C-čelijom (uključeno).
- Dimenzije (D x Š x V): 21,6 x 14,7 x 6,4 cm (8.5" x 5.8" x 2.5").

FR-30 Prijemnik A okvira:

- Pronalazak greške: Do 6 m (20') (zavisno od uslova).
- Pronalazak pogreške dužina: do 4,8 km (3 milje) (zavisno od uslova).
- Ekran: Crno-beli LCD.
- Napajanje: 6x AA baterije (uključene).
- Dimenzije (D x Š x V): 77,0 x 77,2 x 3,8 cm (30.3" x 30.4" x 1.5").



Standardna oprema

- FR-30 Prijemnik A okvira
- Odašiljač FT-103
- Štap za uzemljenje
- Crveni i crni ispitni vodiči
- Kovčezi za nošenje
- Baterije
- Pakovanje priručnika za korisnike

Kataloški br.	Opis	Težina	
		lb.	kg
56613	Prijemnik A okvira (FR-30) i odašiljač (FT-103)	5.2	2.3

Dodatna oprema

Kataloški br.	Opis	Težina	
		lb.	kg
30123	SeekTech SR-60 Lokatori za traženje vodova	5.1	2.3
46393	SeekTech SR-24 Lokator vodova s Bluetooth-om & GPS-	4.0	1.8
21943	om SeekTech SR-20 Lokatori za traženje vodova	4.0	1.8
20973	SeekTech 4" (100 mm) Stezaljka za induktivni signal	2.0	0.9

Zamenski delovi

Kataloški br.	Opis	Težina	
		lb.	kg
57753	Odašiljač, FT-103 3-Watt	2.2	1.0
57758	Prijemnik A okvira, FR-30 Kvar	3.0	1.3
57763	Štap za uzemljenje, FT-103	0.2	0.9
57768	Crveni i testni ispitni vodiči testni vodiči, FT-103	0.2	0.9



DOO za spoljnu i unutrašnju trgovinu i zastupanje
Majke Kujundžić 7, 11050 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 24 17 714; Faks: +381 11 24 17 715 E-mail prodaja: office@nidas.co.rs www.nidas.co.rs