

## ES 20 Baterijske hidraulične makaze do Ø 20mm sa daljinskim upravljačem



- Alat sa daljinskim upravljačem, npr. za teleskopske šipke
- Baterijski ručni alat za sečenje čvrstih Cu/Al kablova (ACSR) prema DIN EN 50182, Al-Če užadi prema DIN EN 60228, kao i Cu lamelnih šina
- Robusna i lagana
- Otvorena glava za sečenje, rotirajuća, uska, idealna za rad u uskim prostorima
- Mogućnost izbora baterije Bosch ili Makita
- Bluetooth za čitanje svih podataka o alatu
- Koncept rada sa jednim dugmetom za kontrolu svih funkcija alata
- Uravnotežen centar gravitacije
- LED dioda za osvetljavanje radnog prostora
- Automatsko vraćanje klipa u početni položaj kada je sečenje završeno
- Ručno zaustavljanje u slučaju potrebe (MRS)
- LED displej za čitanje podataka o alatu, indikator prazne baterije i indikator servisa
- Čitanje svih podataka o alatu putem aplikacije Klauke Link® App

Odgovarajuće za:  
- Al/St žice (ACSR)

**BOSCH**

**Makita**



### Tehničke karakteristike

Opseg sečenja	max. Ø 20mm	
Sila sečenja	23 kN	
Vreme sečenja po punjenju baterije	2s -4s(u zavisnosti od debljine materijala)	
Vreme punjenja baterije	15 min	
Težina uklj. bateriju	2.0kg	
Temperatura okruženja	-10°C do +40°C	
Kataloška oznaka sa Bosch baterijom	ES20RMCCFB	
Kataloška oznaka sa Makita baterijom	ES20RMCCFM	
Isporuka obuhvata	ES20RMCCFB	ES20RMCCFM
Baterija 18V, Li-ion	2.0Ah - RALB1EU	1.5Ah - RAL1
Punjač za 18V Li-ion baterije	LGLB1EU	LGL1
Plastični kofer	KK50NG	KK50NG
Bluetooth daljinskim upravljačem	BTC3	BTC3
Oprema koja se posebno poručuje	kat. oznaka	
Rezervni noževi	ES20E	
Rezervna baterija Bosch 18V 5.0Ah	RALB2EU	
Rezervna baterija Makita 18V 3.0Ah / 5.0Ah	RAL2/RAL4	



**2 years  
Warranty**

**World wide  
Tool  
Service**  
Klauke ASC  
Authorized Service Center

**Dve godine  
garancije  
uz  
obezbeđen  
ovlašćeni  
servis**

Klauke Link® app, mobilna platforma koja pruža interfejs za Klauke uređaje opremljene Bluetooth tehnologijom. Registracija je brza i laka, a aplikacija pruža vredne podatke u realnom vremenu na vašem pametnom telefonu ili tabletu.

